

ITSEOPPIVA YLEISKAUKO-OHJAIN – MACLEAN MCE98

Varmuuskopiointi on nyt helppoa. Maclean MCE98 mahdollistaa useimpien kiinteäkoodisten (433,92 MHz) portti-, hälytys- ja ohjausyksiköiden kauko-ohjainten kopiointin nopeasti ja vaivatta – tyylikäs muotoilu liukusuojalla takaa pitkän käyttöiän.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Taajuus:** Kiinteä koodi 433,92 MHz (säädetävissä välillä 270–450 MHz).
- **Painikkeet:** 4 ohjelmitavaa painiketta.
- **Toiminnot:** Koodin kopiointi, poistaminen ja palauttaminen.
- **Virtalähde:** 1 x CR2032-paristo (sisältyy).
- **Rakenne:** Iskunkestävä hylsy kromiosilla ja liukukannella.
- **Malli:** Maclean MCE98.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Yleisyhteensopivuus:** Ohjain pystyy kopioimaan signaalin useimmista markkinoilla olevista kiinteäkoodisista ohjaimista, joita käytetään autotallin ovissa, porteissa ja kodin turvajärjestelmissä.
- **Murtovarma ja suojattu:** Liukuva kansi suojaa painikkeita tahattomilta painalluksilta taskussa tai laukussa. Tukeva rakenne kestää päivittäistä käyttöä ja pieniä kolhuja.
- **Säästää kustannuksia:** Voit luoda varaavaimen itse ilman kalliita lukkosepän palveluita tai alkuperäisvalmistajan kalliita varaosia.
- **Nopea ohjelmointi:** Älykäs monistusmekanismi oppii uuden koodin sekunneissa, kun alkuperäinen ohjain on lähellä.
- **Vankkumaton muisti:** Ohjain säilyttää tallennetut koodit paristonvaihdon aikana, ja vahingossa poistetut koodit on mahdollista palauttaa muistista.

KÄYTTÖKOHETEET – MISSÄ OHJAINTA TARVITAAN?

1. **Autotallit ja portit:** Luo varaohjain perheenjäsenille tai kadonneen tilalle.
2. **Hälytysjärjestelmät:** Kopioi kodin tai kesämökin hälyttimen ohjauskoodi.
3. **Etäohjattavat pistorasiat:** Hallitse ulkovaloja tai muita sähkölaitteita samalla ohjaimella.
4. **Taloyhtiöt:** Kätevä lisäohjain taloyhtiön yhteisen portin avaamiseen (varmista yhteensopivuus huollosta).

MIKSI VALITA MACLEAN MCE98?

Maclean on tunnettu luotettavasta ja korkealaatuisesta elektroniikasta. Tyylikäs ulkoasu hopeisilla tehosteilla näyttää hyvältä avainnipussa ja tarjoaa laadukkaan tuntuman joka kerta, kun käytät sitä.

Vinkki:

Jos alkuperäinen ohjaimesi toimii hieman eri taajuudella kuin 433,92 MHz, tätä ohjainta voidaan hienosäätää hyppyjohtimella ja ruuvimeisselillä välillä 270–450 MHz vastaamaan tarkasti tarveasi!

OHJELMOINTI JA TURVALLISUUS

OHJELMOINTIOHJEET

- Kauko-ohjaimen nykyisen koodin poistaminen**

Paina painikkeita 1 ja 2 samanaikaisesti, kunnes LED-valo välähtää nopeasti 3 kertaa. Pidä tämän jälkeen painike 1 painettuna, vapauta painike 2 ja paina painiketta 2 peräkkäin 3 kertaa, kunnes LED-valo alkaa vilkkua nopeasti ja jatkuvasti. Vapauta painikkeet. Koodi on nyt poistettu onnistuneesti, ja voit kopioida koodin alkuperäisestä kauko-ohjaimesta.
- Koodin kopioiminen alkuperäisestä kauko-ohjaimesta**

Ota alkuperäinen kauko-ohjain vasempaan käteesi ja uusi monistaja oikeaan käteesi. Aseta ne lähemmäksi. Paina molempien kauko-ohjainten painikkeita samanaikaisesti, kunnes uuden monistajan LED-valo alkaa vilkkua jatkuvasti, ja vapauta sitten painikkeet. Toista sama muiden painikkeiden kohdalla.
- Poistetun koodin palauttaminen**

Jos poistit koodin vahingossa, voit palauttaa sen muistista seuraavasti: Paina painikkeita 3 ja 4 samanaikaisesti, kunnes LED-valo alkaa vilkkua nopeasti.

HUOMIOITAVAA JA VIANETSINTÄ

- **Virransäästö:** Jos jotakin painiketta pidetään painettuna pitkään, laite lakkaa toimimasta 15 sekunnin kuluttua virran säästämiseksi.
- **Kopiointiongelmat:** Jos kopiointi ei onnistu, kokeile vaihtaa alkuperäiseen kauko-ohjaimen uusi paristo ennen uutta yritystä.
- **Taajuuden säätäminen:**
 - Hyppyjohdin (jumper) paikallaan: 270 MHz – 390 MHz
 - Hyppyjohdin poistettu: 390 MHz – 450 MHz
 - Käytä säätämiseen tarkoitettua ruuvimeisseliä. Suosittelemme taajuusmittarin käyttöä parhaan tarkkuuden saavuttamiseksi.

TURVALLISUUS JA KIERRÄTYS

- **Paristo:** Pidä CR2032-paristot poissa lasten ulottuvilta (nielemisvaara).
- **Ympäristö:** Suojaa ohjain sateelta ja äärimmäiseltä kuumuudelta.
- **Kierrätys:** Laite on sähkö- ja elektroniikkaromu (SER). Toimita se ja paristo asianmukaisiin keräyspisteisiin.

Vinkki:

Kopioinnin aikana varmista, että ohjaimet koskettavat toisiaan. Joskus paras kohta kopiointiin on ohjaimen sivu tai takaosa, riippuen alkuperäisen ohjaimen antennin sijainnista!