

HAKKURIVIRTUALÄHDE 9V / 4000mA (4A)

Maksimaalista virtaa vaativaan käyttöön. Tämä järeä 36 watin muuntaja tarjoaa vakaata ja häiriötöntä tehoa suurta virtaa vaativalle elektroniikalle – erillinen verkkojohto, LED-merkkivalo ja täysi eurooppalainen sertifiointi takaavat laitteistosi turvallisen ja optimaalisen toiminnan.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Lähtöjännite:** 9V DC (tasavirta)
- **Virranantokyky:** Max. 4000 mA (4.0 A)
- **Teho:** 36 W (erittäin suuri kapasiteetti)
- **Tulojännite:** 100-240V AC, 50/60 Hz
- **Liitin:** DC 2.1 mm / 5.5 mm (standardi suora pistoke)
- **Napaisuus:** Plus (+) keskellä
- **DC-johdon pituus:** n. 110 cm
- **Verkkojohdon pituus:** n. 90 cm (sisältyy pakkaukseen)
- **Merkkivalo:** Integroitu toiminnan ilmaiseva LED

LAATU- JA TURVALLISUUSERTIFIKAATIT

Tämä aito BLOW-virtalähde on valmistettu tiukimpien eurooppalaisten laatustandardien mukaisesti.

- **Merkki:** BLOW
- **Malli:** 71-220#
- **EAN:** 5900804119401
- **CE-hyväksytty:** Täyttää EU:n terveys-, turvallisuus- ja ympäristöstandardit.
- **LVD (2014/35/EU):** Pienjännitedirektiivin mukainen virallinen sähköturvallisuus.
- **EMC (2014/30/EU):** Sähkömagneettinen yhteensopivuus.
- **RoHS-sertifioitu:** Valmistettu ilman haitallisia aineita (2011/65/EU, 2015/863/EU, 2017/2102).

Vinkki:

Tämä 4000 mA virtalähde voi korvata minkä tahansa 9V muuntajan, jonka ampeeritarve on pienempi (esim. 1A, 2A tai 3A) – laite ottaa vain tarvitsemansa määrän virtaa!

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Valtava 4A tehoreservi:** Markkinoiden kärkipäätä oleva 4000 mA virrananto varmistaa, että teho riittää vaativimmillekin laitteille, kuten moottoroiduille roboteille tai usean laitteen audio-ketjuille.
- **Häiriötön virransyöttö:** Korkealaatuinen suodatus ja vakaa hakkuritekniikka minimoivat sähköiset häiriöt, mikä on elintärkeää audio- ja videolaitteiden puhtaan toiminnan kannalta.
- **Käytännöllinen LED-valo:** Sisäänrakennettu diodi ilmoittaa selkeästi, kun laite saa virtaa ja on toimintavalmiina.
- **Joustava asennus:** Erillinen verkkojohto antaa laitteelle enemmän ulottuvuutta ja helpottaa muuntajan sijoittamista piiloon.
- **Turvallisuus edellä:** Kattava suojaus ylikuormitusta, oikosulkuja ja ylikuumenemista vastaan suojaa arvokkaita laitteitasi.

KÄYTTÖKOHEET

1. **Audio ja Musiikki:** Tehokkaat vahvistimet, mikserit ja moniosaiset efektilaudat.
2. **Tietotekniikka:** Monitorit, suurteho-reitittimet ja tulostimet.
3. **Lelut ja Harrasteet:** Suuret sähköautot, radio-ohjattavat ja robotiikka.
4. **Turvajärjestelmät:** Usean 9V kameran keskitetty virransyöttö.

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSPERIAATTEET

KYTKENTÄ JA IRROTUS

Noudata tätä järjestystä varmistaaksesi laitteistosi turvallisuuden:

1. **Kytkeminen:** Liitä verkkojohto muuntajaan, työnnä se pistorasiaan ja kytke vasta sitten DC-liitin laitteeseen. Varmista, että LED-valo syttyy.
2. **Irrottaminen:** Poista ensin liitin laitteesta ja vedä virtajohto pistorasiasta vasta sen jälkeen.
3. **Tyhjäkäynti:** Irrota virtalähde seinästä aina, kun se ei ole kytkettynä laitteeseen, säästäaksesi energiaa.

HUOLTO JA SÄILYTYS

- **Olosuhteet:** Käytä vain kuivissa sisätiloissa. Käyttölämpötila 0 °C ... +40 °C.
- **Lämpeneminen:** 36 watin teholla virtalähde voi lämmitä selvästi. Älä peitä laitetta ja varmista esteetön ilmanvaihto.
- **Puhdistus:** Pyyhi pinta tarvittaessa kuivalla liinalla. Irrota virta ennen puhdistusta.

Vinkki:

Varmista aina ennen kytkemistä, että laitteesi vaatii nimenomaan 9V tasavirtaa (DC) ja että napaisuus on (+) keskellä – tämä BLOW-malli on varma ja erittäin tehokas valinta näihin tarpeisiin!

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- **Hengenvaara:** Kotelon avaaminen on ehdottomasti kielletty. Sisällä on vaarallinen jännite. Avaaminen mitätöi takuun välittömästi.
- **Mekaaninen kunto:** Jos huomaat vaurioita johdossa tai halkeamia kuoressa, lopeta käyttö heti sähköisku- ja tulipalovaaran vuoksi.
- **Sijoittelu:** Pistorasian on oltava helposti saatavilla hätätilanteita varten. Jos laite pitää outoa ääntä tai haisee palaneelle, irrota se heti verkosta.
- **Käyttäjärajoitukset:** Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä tai henkisiä rajoitteita, voivat käyttää laitetta vain valvotusti.
- **Lapset:** Tuote ei ole lelu. Pidä se ja sen johdot poissa lasten ulottuvilta kuristumisvaaran välttämiseksi.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Virtalähde ja johdot: Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER).
- Pakkausmateriaalit: Kierrätetään kartonkina ja muovina.

