

ULKOPISTORASIA

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- Tuotemerkki: Izoxis
- Tyyppi: Kaksiosainen ulkopistorasia (pinta-asennus)
- Jännite: 230–250 V
- Virta: Maks. 16 A
- Maksimiteho: 3680 W
- Suojausluokka: IP66 (pöly- ja vesitiivis)
- Mitat: 16,8 x 11 x 9,6 cm
- Materiaali: ABS-muovi
- Paino: Netto 0,562 kg (brutto 0,667 kg)
- Sertifikaatit: CE
- Pakkaus sisältää: Kaksiosainen pistorasia, kiinnitysruuvit, paisuntapultit, kaapiläpiviennit, sulikutulpat, jännitteenkoetin, pakkaus

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

Puolalaisen Izoxis-tuotemerkin kaksiosainen ulkopistorasia on vankka, monikäyttöinen ja turvallinen ratkaisu sähkölaitteiden virransyöttöön ulkotiloissa sekä erittäin kosteissa sisätiloissa. Korkea IP66-suojausluokka takaa täydellisen suojan pölyltä ja voimakkailta vesisuihkuiltä. Tämä mahdollistaa sähkön turvallisen käytön sääolosuhteista riippumatta.

Iskunkestävästä ABS-muovista valmistettu kotelo suojaa pistorasioita mekaanisilta vaurioilta. Kotelossa on lukittava kansi, joka estää veden ja lian pääsyn pistorasiaan sekä toimii lapsilukkona. Suuri 3680 watin maksimiteho mahdollistaa kahden tehokkaankin laitteen samanaikaisen käytön.

KÄYTTÖKOhteet

Vankkarakenteinen ja dynaamisen suojan tarjoava pinta-asennettava pistorasia sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa vaaditaan äärimmäistä säänkestävyyttä:

- Puutarhat, terassit ja piha-alueet
- Autotallit, työpajat ja varastot
- Pesutilat ja korkean kosteuden sisätilat
- Ulkovalaistuksen ja puutarhatyökalujen virransyöttö

Täydellisen asennussarjan ansiosta pistorasia voidaan kiinnittää dynaamisesti erilaisiin seinämateriaaleihin, kuten puuhun, tiileen tai betoniin.

MIKSI VALITA TÄMÄ

Izoxis-ulkopistorasia tarjoaa ammattitason suojan sähkölaitteille. Perinteiset ulkopistorasiat altistuvat helposti viistosateelle ja pölylle, mikä voi aiheuttaa oikosulkuja. Tämän tuotteen IP66-tiiviys saavutetaan laadukkailla kumitiivisteillä sekä tiiviillä kaapiläpivienneillä, jotka puristuvat tiukasti kaapelin ympärille.

Kansi sulkeutuu jämäkästi myös silloin, kun pistokkeet on kytketty, mikä suojaa liitäntää jatkuvasti. Mukana toimitettava jännitteenkoetin lisää työturvallisuutta asennuksen ja huollon aikana. Tuotteen vankka rakenne varmistaa pitkän käyttöiän ilman pelkoa muovin haurastumisesta UV-säteilyn tai pakkasen vaikutuksesta.

Kun reitität kaapelia pistorasiaan, tee kaapeliin pieni alaspäin suuntautuva mutka (niin sanottu valumavesimutka) juuri ennen läpivientiä. Tämä estää sadeveden valumisen kaapelia pitkin suoraan tiivisteeseen.

ULKOPISTORASIA

HUOLTO JA PUHDISTUS

Pistorasian säännöllinen tarkistus takaa sen turvallisen toiminnan vuosiksi. Puhdista kotelon ulkopinnat ja kansi tarvittaessa kuivalla tai nihkeällä, pehmeällä liinalla. Älä koskaan suihkuta vettä suoraan pistorasiaan äläkä käytä painepesuria sen puhdistamiseen. Tarkista säännöllisesti, että kannen kumitiivisteet ovat puhtaat, joustavat ja ehjät ja että kaapeliläpiviennit ovat tiukasti kiinni. Poista kotelon päälle mahdollisesti kertyneet lehdet, multa tai lumi, jotta kansi pääsee avautumaan ja sulkeutumaan esteettömästi.

ONGELMANRATKAISU (UKK)

Kysymys: Voiko pistorasiaan jättää johdot kiinni vesisateella?

Vastaus: Kyllä, kunhan suojakansi on painettu kokonaan alas ja lukittu, ja käytettävä kaapeli on yhteensopiva tiivisteiden kanssa.

Kysymys: Kotelon sisälle on päässyt kosteutta. Mitä teen?

Vastaus: Katkaise virta pääkytkimestä välittömästi. Avaa kotelo ja anna sen kuivua täysin. Tarkista läpivientien kireys ja tiivisteiden kunto ennen virran kytkemistä uudelleen.

Kysymys: Kansi ei mene kunnolla kiinni. Mikä avuksi?

Vastaus: Varmista, ettei pistorasiaan kytketty pistoke ole liian suuri tai väärässä kulmassa, ja ettei tiivisteiden välissä ole roskia.

izoXis



TURVALLISUUSOHJEET

- **Asennusvaatimus:** Asennuksen, sähkökytkennät ja kaikki huoltotyöt saa suorittaa vain henkilö, jolla on virallinen sähköalan pätevyys.
- Katkaise aina sähkövirta pääsulakkeesta tai pääkytkimestä ennen kotelon avaamista, puhdistusta tai sisäosia koskevia töitä.
- Älä käytä tuotetta, jos sen kotelo, kansi, tiivisteet tai kytkimet ovat vaurioituneet tai niissä näkyy ylikuumenemisen merkkejä.
- Älä koskaan ylitä pistorasian 16A (3680 W) maksimikuormitusta.
- Laite on täysin vesi- ja pölytiivis vain silloin, kun kansi on suljettu ja kaapeliläpiviennit kiristetty oikein. Älä jätä kantta auki vesisateessa.
- Älä käytä tuotetta räjähdysalttiissa ympäristöissä tai olosuhteissa, jotka ylittävät IP66-suojausluokan rajat.
- Pidä lapset aina etäällä laitteen sisäosista ja jakokeskuksesta.

KIERRÄTYSTIEDOT

Tämä tuote on sähkö- ja elektroniikkalaite (WEEE), eikä sitä saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Elinkaarensa päässä pistorasiakotelo ja sen sähköosat tulee toimittaa viralliseen sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen. ABS-muovinen kuori ja metalliset liittimet voidaan hyödyntää materiaalina tai energiana. Pakkausmateriaalit (pahvilaatikko ja suojamuovit) tulee kierrättää paikallisten ohjeiden mukaisesti kartonki- ja muovinkeräykseen.

Käytä asennuksessa vain pyöreitä, ulkokäyttöön tarkoitettuja kaapeleita (kuten MMJ). Litteät sisäkaapelit tai kalustejohdot eivät puristu pyöreissä kaapeliläpivienneissä vesitiiviisti. Tämä vaarantaa pistorasian IP66-suojausluokan ja voi johtaa veden pääsyyn kotelon sisälle.