

# ÄLYPISTORASIA BLOW WI-FI – ENERGIAMITTARI & AJASTIN

Täysi hallinta ja säästöt taskussasi. Tämä kompakti Wi-Fi-ohjattava pistorasia muuttaa minkä tahansa sähkölaitteen älykkääksi: reaaliaikainen kulutuksen seuranta, monipuoliset viikkoajastukset ja helppo Tuya-yhteensopivuus tekevät kodistasi modernin ja energiatehokkaan.

**Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!**

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

## TEKNISET TIEDOT

- **Käyttöjännite:** 230V AC / 50Hz.
- **Maksimikuorma:** 16 A / 3600 W (kestää myös järeät laitteet).
- **Wi-Fi-standardi:** 802.11 b/g/n (2.4 GHz).
- **Virrankulutus:** 0.4W (valmiustila) – 0.7W (päällä).
- **Liitäntätyyppi:** Schuko (tyyppi F, yhteensopiva suomalaisten pistokkeiden kanssa).
- **Sovellustuki:** Tuya Smart, Smart Life (Android & iOS).
- **Ääniohjaus:** Amazon Alexa, Google Home.
- **Malli:** BLOW Smart Home -sarja.

## TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Etähallinta mistä vain:** Unohditko silitysraudan tai kahvinkeitin päälle? Voit kytkeä virran pois milloin tahansa älypuhelimellasi, olitpa sitten töissä tai lomalla.
- **Integroitu energiamittari:** Seuraa reaaliajassa, kuinka paljon sähköä podlaitteesi kuluttavat. Sovellus näyttää jännitteen, tehon (W) ja kumulatiivisen kulutuksen, mikä auttaa tunnistamaan "sähkösyöpöt".
- **Viikoittainen aikataulu:** Ohjelmoi laitteet toimimaan tarkasti haluttuina aikoina. Voit esimerkiksi ajastaa valaisimet syttymään aamulla ja sammumaan illalla automaattisesti.
- **Suora Wi-Fi-yhteys:** Laite yhdistyy suoraan kotisi reitittimeen ilman erillistä ja kallista keskusyksikköä (hubia).
- **Kompakti Schuko-muotoilu:** Siro koko varmistaa, että viereinen pistorasiapaikka jää useimmiten vapaaksi. Maadoitusliuskat (Schuko) takaavat turvallisen sähköisen kytkennän.

## KÄYTTÖKOHEET – MITÄ VOIT AUTOMATISOIDA?

1. **Kodinkoneet:** Varmista paloturvallisuus hallitsemalla pienkoneita etänä.
2. **Valaistus:** Luo tunnelmaa tai paranna turvallisuutta simuloimalla kotona oloa lomien aikana.
3. **Lataukset:** Katkaise virta automaattisesti puhelimen tai sähköpyörän laturista parin tunnin kuluttua säästääksesi akkua.
4. **Laitteiden nollaus:** Käynnistä jumittunut reititin tai muu verkkolaite uudelleen etänä.

## MIKSI VALITA BLOW ÄLYPISTORASIA?

Tämä pistorasia tarjoaa ammattitason ominaisuudet, kuten 16 ampeerin virrankeston ja tarkan energiamittauksen, erittäin kilpailukykyiseen hintaan. Tuya-ekosysteemi on maailman suosituin älykotialusta, mikä takaa vakaan toiminnan ja jatkuvat päivitykset. Se on selkeä ja varma sijoitus kodin turvallisuuteen ja mukavuuteen.

### Vinkit:

*Nimeä pistorasia sovelluksessa sijoituspaikan mukaan (esim. "Olohuoneen lamppu") – tämä tekee varsinkin ääniohjauksesta Alexan tai Google Homen kanssa huomattavasti luonnollisempaa!*

*Jos Wi-Fi-yhteys pätkee, kokeile palauttaa pistorasia tehdasasetuksiin pitämällä sen päällä olevaa fyysistä painiketta pohjassa noin 5 sekunnin ajan, kunnes valo alkaa vilkkua!*

# ASENNUSOPAS JA SOVELLUSKÄYTTÖ

## NOPEA KÄYTTÖÖNOTTO (5 ASKELTA)

1. **Sovellus:** Lataa ilmainen **Tuya Smart** tai **Smart Life** App Storesta tai Google Playsta.
2. **Rekisteröidy:** Luo tili ja varmista, että puhelimesi on yhdistetty 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoon.
3. **Yhdistäminen:** Työnnä BLOW-pistorasia seinään. Kun sininen LED-valo vilkkuu nopeasti, pistorasia on paritustilassa.
4. **Lisäys:** Paina sovelluksesta "+" ja valitse "Add Device". Sovellus löytää pistorasian yleensä automaattisesti.
5. **Valmis:** Anna laitteelle nimi ja kokeile kytkemistä puhelimellasi!

## KULUTUKSEN SEURANTA

- Avaa laite sovelluksessa ja etsi kohta "Electric" tai "Statistics". Näet sieltä päivittäisen ja kuukausittaisen sähkönkulutuksen kätevinä kaavioina.

## TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- **Maksimikuormitus:** Älä ylitä 3600 W (16 A) tehorajaa. Jos kytket laitteen, jossa on suuri käynnistysvirta (esim. tehokas sähkömoottori), varmista yhteensopivuus.
- **Ympäristö:** Tarkoitettu vain sisäkäyttöön kuivissa tiloissa (IP20). Älä käytä kylpyhuoneessa tai ulkona.
- **Ketjuttaminen:** Älä kytke useita älypistorasioita tai jatkojohtoja peräkkäin.
- **Wi-Fi-yhteys:** Jos pistorasia ei vastaa, tarkista Wi-Fi-signaalin voimakkuus asennuspaikalla.

## KIERRÄTYSTIEDOT

- Pistorasia ja elektroniikka: Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER).
- Pakkausmateriaalit: Kierrätetään kartonkina ja muovina.

