

AUTON SISÄTILOJEN RGB LED-VALOSARJA

Luo oma tunnelmasi tielle. Tämä neljän LED-listan sarja tarjoaa täyden väripaletin ja dynaamiset efektit kaukosäädöllä – silikonipinnoite takaa kestävyys ja 3M-teippi kestävän asennuksen.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Malli:** ZD65A.
- **Virtalähde:** 12V (tupakansytytinpistoke).
- **Valonlähde:** 36 kpl LED (4 listaa, jokaisessa 9 lediä).
- **LED-tyyppi:** Korkeatehoinen SMD 5050 RGB.
- **Teho:** 6W.
- **Listojen mitat:** Pituus 12 cm, leveys 1,5 cm.
- **Kaapelit:** 2 x 110 cm (etuosaan) ja 2 x 160 cm (takaosaan).
- **Käyttöikä:** Jopa 100 000 tuntia.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Lujapito:** Aito **3M-kaksipuolinen teippi** varmistaa, että listat pysyvät paikoillaan tärinästä ja lämpötilan vaihteluista huolimatta.
- **Säänkestävä ja turvallinen:** Listat on päällystetty läpinäkyvällä silikonilla, mikä tekee niistä vedenkestäviä ja suojaa niitä potkuilta ja lialta jalkatiloissa.
- **Täysi värien hallinta:** Valittavanasi on 16 kiinteää väriä, säädettävä kirkkaus sekä 4 dynaamista valo-ohjelmaa.
- **Helppo virransyöttö:** Mukana tulevassa 12V pistokkeessa on sisäänrakennettu sulake ja valaistu ON/OFF-kytkin, joten voit katkaista valot nopeasti ilman johdon irrottamista.
- **Laaja ulottuvuus:** Pitkien välikaapeleiden ansiosta valot on helppo asentaa huomaamattomasti sekä etu- että takajalkatiloihin.

VALO-OHJELMAT JA HALLINTA

Kaukosäätimellä vaihdat auton tunnelmaa sekunneissa:

1. **Kiinteä väri:** Valitse jokin 16 esiasetetusta sävystä.
2. **Flash:** Nopea ja sähkövärien vaihto.
3. **Strobe:** Sykkivä vilkkuefekti useissa väreissä.
4. **Fade:** Pehmeä ja rauhallinen värien häivytyksiä toisiinsa.
5. **Smooth:** Tasainen ja tyylikäs siirtymä väristä toiseen.

ETÄOHJAUS PUHELIMELLA

Mikäli älypuhelimessasi on **IrDA (infrapuna)** -portti, voit käyttää puhelinta kaukosäätimenä lataamalla sopivan kaukosäädinsovelluksen. Tämä on loistava hätävara, jos varsinainen säädin unohtuu kotiin!

Vinkki:

Varmista, että infrapunavastaanotin (valkoisesta ohjainyksiköstä lähtevä 10 cm pätkä) on sijoitettu siten, että kaukosäätimellä on siihen suora näköyhteys!

ASENNUS, HUOLTO JA TURVALLISUUS

ASENNUSOHJEET ASKELEITTAIN

Saavuttaaksesi **vankkumattoman** lopputuloksen, toimi näin:

1. **Suunnittelu:** Sommittele listat ja kaapelit paikoilleen ennen liimaamista. Lyhyemmät johdot tulevat eteen (kojelauta/jalkatila) ja pidemmät takapenkkien alle.
2. **Puhdistus (Tärkeintä!):** Puhdista asennuspinnat huolellisesti alkoholilla tai rasvanpoistoaineella. Pöly ja kojelaudan hoitoaineet heikentävät teipin pitoa.
3. **Kiinnitys:** Poista suojakalvo 3M-teipistä ja paina listaa voimakkaasti kohdetta vasten noin 30 sekunnin ajan.
4. **Kytkeä:** Yhdistä virtajohdon DC-pää valkoiseen ohjainyksikköön ja työnnä pistoke auton 12V tupakansytyttimeen.
5. **Viimeistely:** Peitä johdot mattojen tai listojen alle siistin ilmeen saavuttamiseksi.

HUOLTO JA YLLÄPITO

- Puhdista silikonipintaiset listat nihkeällä liinalla.
- Vältä vahvoja kemikaaleja tai liuottimia, jotka voivat samentaa silikonin tai heikentää liimausta.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- **Jännite:** Laite on tarkoitettu VAIN 12V järjestelmiin. Älä kytke suoraan 24V järjestelmään (kuten raskaaseen kalustoon) ilman muunninta.
- **Kaukosäädin:** Käyttää yhtä **CR2025**-paristoa. Muista asettaa + -napa alaspäin.
- **Paristoturvallisuus:** Pidä nappiparistot poissa lasten ulottuvilta – ne ovat nieltynä hengenvaarallisia.
- **Hätätilanteet:** Jos havaitset savua tai epätavallista kuumenemista, katkaise virta välittömästi pistokkeen punaisesta napista.

KIERRÄTYSTIEDOT

- LED-sarja ja johdot: Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER).
- Kaukosäädin: Toimitettava SER-keräykseen, paristo erikseen.
- Pakkaus: Kierrätetään kartonkina ja muovina.

Vinkki:

Jos haluat vieläkin ammattimaisemman asennuksen, voit kiinnittää johdot listojen väliin pienillä nippusiteillä rakenteisiin!